



MX-ONE Mitel 6867

KIIRJUHEND

KLAHVIDE KIRJELDUS

| | |
|----|--|
| | Goodbye - Lõpetab aktiivse kõne või saadab sissetuleva kõne kõneposti. |
| | Hold - Paneb aktiivse kõne ootele. Ootele kõne juurde naasmiseks vajutage vilkuvat tule kõrval kõne väljanuppu. |
| | Options - Juurdepääs teenustele ja valikutele telefoni kohandamiseks |
| | Mute - Vaigistab mikrofoni nii, et helistaja ei saaks teid kuulda. |
| | Volume Controls - Reguleerib telefonitoru, peakomplekti, helina ja käed-vabad kõlari helitugevust. |
| | Directory - Loetleb salvestatud nimesid ja numbreid. |
| | Navigation/Select Button - Nooled liiguvad menüüdes ja tekstiväljades, kesknupp valib üksuse või rakendab tekstiväljade muudatusi. |
| | Transfer - Teisaldab aktiivse kõne teisele telefonile. |
| | Conference - Algatab konverentskõne, ühendades kaks aktiivset kõnet. |
| | Caller List - Loetleb kuni 100 varasemat sissetulevat kõnet. Numbri saate valida, kui vajutate suunapadja keskmist nuppu. |
| | Redial - Loetleb kuni 100 eelmist väljaminevat kõne. Redial klahvi vajutades kaks korda kutsub viimati valitud numbrit. |
| L2 | Line/Call Appearance - Ühendab teid liini või kõnega. |
| L1 | |
| | Speaker/Headset - Aktiveerib vabakäerežiimi kõnede tegemiseks ja vastuvõtmiseks. Kui helirežiim on seatud, kasutatakse seda klahvi peakomplekti ja kõlari vahetamiseks. |

TELEFONI PÕHIFUNKTSIOONID

Helistamine:

1. Tõstke telefonitoru üles
2. Valige klahvistikult number.
3. Oodake kõne valimist või vajutage **Dial** kiirklahvi.

Kõnele vastamine:

Käed-vabad režiimi kasutamiseks: vajutage sissetuleva kõne jaoks Kõlar/Telefon klahvi või vilkuvat liiniklahvi.

Kordusvalimine:

Vajutage **Redial** klahvi . Sirvige saadaolevaid numbreid. Helistamiseks vajutage **Dial** klahvi või suunapadja keskmist klahvi.

Kõnede lõpetamine:

Kõne lõpetamiseks pange telefonitoru tagasi või vajutage **Goodbye** klahvi .

KIIRKLAHVID

6 Ülemist klahvi: staatilised kiirklahvid, mis toetavad kuni 20 kasutaja programmeeritavat funktsiooni.

4 Alumist klahvi: kontekstitundlikud klahvid, mis toetavad kuni 18 staatilist funktsiooni.

Need alumised valikuklahvid kuvatakse siis, kui telefonitoru tõstetakse:

1. **Dial** – pärast telefoninumbri sisestamist klaviatuuril, vajutage **Dial** klahvi, et numbrile kohe helistada

Need alumised valikuklahvid kuvatakse sissetuleva kõne saabumisel:

1. **Answer** – vastab sissetulevale kõnele.
2. **Silence/Ignore** – lülitab helina välja, kuni helistaja toru katkestab.

TÄPSEM KÕNEDE HALDAMINE JA FUNKTSIOONID

Kõne ootele panek:

1. Kõne ootele panemiseks vajutage **Hold** klahvi



2. Kõne vastuvõtmiseks vajutage uuesti **Hold** klahvi või liiniklahvi, kui kõne on ootel.

Kõne edastamine:

1. Vajutage liinil kõne klahvi **Transfer** . See paneb praeguse kõne ootele.
2. Valige number, mille soovite kõne suunata.
3. Vajutage uuesti **Transfer** klahvi ja kõne suunatakse kohe üle.

Mitme kõne haldamine:

Kui olete liinil ja saabub teine kõne, kuulete lühikest tooni ja näete liiniklahvi vilkumist. Te võite:

1. Vajutada **Answer** või vajutada vilkuvat liiniklahvi.
2. Kõnede vahetamiseks vajutage kõne liiniklahvi, millega soovite ühenduse luua.

Konverentsid:

1. Tavalise kõne ajal vajutage valimistooni saamiseks liiniklahvi. Teie praegune kõne on ootel.
2. Valige isik, kellega soovite konverentsiga liituda.
3. Kui see inimene on vastanud vajutage kolmepoolse kõne seadistamiseks klahvi

Conference

4. Täiendava konverentsiliikmete lisamiseks korrake samme 1-3.

Vastamata kõne teatis:

Kui kõne tuleb teie telefonile ja sellele ei saa vastata, näete ekraani paremas alanurgas teadet ``1 Missed Call``.

1. Vastamata kõnede vaatamiseks vajutage klahvi

Callers List

2. Loendis sirvimiseks kasutage suunapatja.

Vastamata kõnede kustutamine:

Kõneloendi avamiseks vajutage klahvi **Callers List**



ja vajutage seejärel klahvi **Quit**. See kustutab teate.

Kohaliku kataloogi programmeerimine:

1. Vajutage klahvi **Local Directory** .
2. Vajutage funktsiooni **Add New**.
3. Kasutades suunapatja valige väli ja sisestage informatsioon klaviatuuri tähtede abil.
4. Numbrimenüü avamiseks vajutage parempoolset noolt ja sisestage number. Ärge unustage kasutada väliskõne jaoks numbrit 0.
5. Salvestamiseks vajutage funktsiooniklahvi **Save**.

Ära sega funktsioon:

1. **DND(Do Not Disturb)** aktiveerimiseks vajutage 'järgmise lehe' saamiseks neljandat alumist valikuklahvi ja seejärel valikut DND. Ekraanile kuvatakse sõnad „**DND Activated**“.
2. DND välja lülitamiseks vajutage uuesti DND klahvi ja ekraanile kuvatav teave kaob.

Eelsuunamine mobiilile:

1. Kõik sissetulevad kõned suunatakse koheselt edasi soovitud numbrile. ***22#0 + mobiili_nr#** (näiteks ***22#051234567#**)
2. Seadistuse maha võtmiseks vajutage: **#22#**

Eelsuunamine teisele ülikooli numbrile:

1. ***21* + neljakohaline_ülikooli_nr#** (näiteks ***21*5500#**)
2. Seadistuse maha võtmiseks vajutage: **#21#**