



# Dialog 4220 Lite Dialog 4222 Office Dialog 4223 Professional

Süsteemitelefonid  
Telefonisüsteemis MD 110

## Kasutamise lühijuhend

Inglise keelse mahukama juhendi leiata interneti aadressilt  
<http://www.ericsson.com/enterprise/library/manuals.shtml>

### "Free Seating" \*

Sisselogimine: \*11\* Autoriseerimiskood \*  
oma telefoninr. #

Väljalogimine: #11#

### Kõnele vastamine

Vastamiseks:

"Handsfree": Vajutage nuppu millel tuluke vilgub  
(Ainult Dialog 4222 ja  
4223 telefonidel)

Kõne noppimine  
teiselt telefonilt valige heliseva telef. sisenr. 8

Kõne lõpetamiseks: või

### Helistamine

Sisekõne: valige sisenumbr

Väliskõne: valige välissuunakood + välisnumber

"Handsfree": valige soovitud number.  
(Ainult Dialog 4222 ja  
4223 telefonidel)

Üldine lühinumber:  
valige lühinumber

Individaalne lühinumber  
valige lühinumber \*\* (0-9)

Funktsiooniklahvi alla programmeeritud  
abonendile: valige etteprogrammeeritud klahv  
Peadiraktor

Viimati valitud välisnumbri  
kordus: \*\*\*

### Ära sega funktsioon

Aktiveerimiseks \*27#  
Tühistamiseks #27#

### Toimingud kõne ajal

Toonvalimise sisselülitamine: 9

### Vahekõne

Kõne ootelejätmise  
Vahekõne: helistage soovitud telefoninumbrile

Kõne vahetamine: Vahekõne või Liin 1

Ühelt kõnelt teisele lülitumine  
vahekõne  
lõpetamine: Liin 1

### Suunamine kõne ajal

Käigusolev  
Kõne : Teostage vahekõne  
Ühendamine

### Konverents

Käigusolev  
kõne : Tehke vahekõne 3 (vajutage peale ühenduse saamist)

### Tagasihelistamispalve ehk järjekorda jäämine

Helistage sisenr.le (kui sisenr. on hõivatud või ei vasta :6

Üksiku tagasihelistamispalve tühistamine  
valige: #37\* Sisenr. #

Kõikide tagasihelistamispalvete tühistamine  
valige: #37#

### Koputamine

Aktiveerimiseks: 5 (peale kinnist tooni, oodake liinil)

### "Handsfree"

(Ainult Dialog 4222 ja 4223 telefonidel)

Torult valjuhääldile:

Valjuhääldilt torule:

### Suunamine (Kõne järelkutsumine)

Aktiveerimiseks oma  
telefonilt: Suunamine või \*21#   
(Klahv on eelnevalt programmeeritud  
U.K.: \*2#

Tühistamiseks: Suunamine või #21#

### Suunamine sisenumbrile

Aktiveerimiseks  
oma telefonilt: \*21\* uus sisenumbr #

Tühistamiseks: #21#

### Suunamise muutmine

vastamis-  
kohalt: \*21\* oma sisenr.. \*  
uus sisenr. #

### Suunamise tühistamine

vastamis-  
kohalt: #21\* oma sisenr.#

### Suunamine välisnumbrile

Aktiveerimiseks: # \*22# välissuuna kood + nr.

Tühistamiseks: #22#

### Personaalne Number \*

Aktiveerimiseks või  
profiili muutmiseks  
oma telefonilt: \*10\* (1-5) #

Tühistamiseks: #10#

### Integreeritud kõnepost \*

Enda kõneposti  
sisenemine: valige kõneposti number ja järgige  
juhiseid

Uue teate  
kuulamiseks: vajutage etteprogrammeeritud klahvi  
ja järgige juhiseid

### Funktsionaalklahvi programmeerimine

Programmeerimiseks või  
muutmiseks: **Program** vajutage soovitud klahvi  
sisestage nr. või kood, seejärel vajutage sama klahvi uuesti  
**Program**

Eesti keelse lühijuhendi leiata aadressilt [www.bes.ee](http://www.bes.ee)

### Kõne ootele

Individaalne ootele jätmise: Liin

Kõne jätkamine: Liin

Üldine ootele jätmise: 8

Kõne jätkamine  
enda telefonilt: Liin

Kõne jätkamine  
teiselt telefonilt: helistage sisenr.-le, millelt kõne ootele  
jäeti ja valige 8

### Individaalsed lühinumbri

Indiv. lühinr. salvestamine \*51\* (1-9) \* Nr. #  
välissuuna kood + number

Indiv.lühinumbri  
kustutamine: #51\* (1-9) #

### Info sisestamine \*

Aktiveerimiseks:

Koos tagasituleku ajaga  
kpv./kl aeg: \*23\* Põhjuse koodi nr. \*  
kpv./kl. aeg #

Ilma tagasituleku ajata  
\*23\* Põhjuse koodi nr. #

Tühistamiseks: #23#

### Keele valimiseks\*

Displei keele  
muutmiseks: \*08\* keele kood (0-9)  
#

### Helina vaigistamine

Helina välja-  
lülitamine:

### Üldine toimingute tühistamine

Tühistab kõik aktiveeritud  
toimingud: #001#

### Vastamata kõned \*

(ainult Dialog 4223 telefonil)

Vajalik eelprogrammeeritud klahvi olemasolu

\* Lisavõimalus